

## Wyłącznik zmierzchowy na szynę

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa do montażu na szynie (2 moduły)
- złącza winowe dostosowane do przewodów o przekroju  $4\text{mm}^2$  (lub  $2 \times 2,5\text{mm}^2$ )
- zewnętrzny hermetyczny czujnik
- izolowany styk przełącznika

Napięcie znamionowe .....230V AC,  $\pm 10\%$ , 50Hz  
 Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)  
 Poziom zakłóceń .....normalny (N)  
 Próg zadziałania .....regulowany:  $5 \div 100Lx$   
 Sposób regulacji .....regulacja płynna  
 Zestyk wyjściowy.....1Z - zwierny  
 Obciążalność prądowa zestyku (przy  $\cos \phi = 1$ ).....16A  
 Napięcie znamionowe zestyku .....250V AC  
 Stopień ochrony:  
 – wyłącznika.....IP 20  
 – czujnika .....IP 64  
 Obudowa.....typ S2,  $89 \times 60 \times 34\text{mm}$  (2 moduły)  
 Masa urządzenia .....100g  
 Przyłącz .....zaciski śrubowe (do  $4\text{mm}^2$ )  
 Sposób montażu .....na szynie DIN 46277/3, EN 50 022  
 Maksymalna moc łączeniowa:  
 – dla żarówek i lamp halogenowych .....1200VA  
 – dla świetlówek niekompensowanych .....800VA  
 – dla świetlówek kompensowanych równoległe .....300VA  
 – dla lamp energooszczędnych .....5x20VA

**UWAGA:**

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

**WZ 200s/110** - dla napięcia 110V AC

**WZ 200s/24** - dla napięcia 24V AC/DC

