

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa małogabarytowa do mocowania nawierzchniowego
- zewnętrzny hermetyczny czujnik

Napięcie znamionowe230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
 Rodzaj pracypraca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Próg zadziałaniaregulowany: $5 \div 100Lx$
 Sposób regulacjiregulacja płynna
 Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
 Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos = 1$)8A
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Stopień ochrony:
 – wyłącznikaIP 40
 – czujnikaIP 64
 Obudowatyp M, 67x51x26mm
 Masa urządzenia85g
 Przyłączzaciski śrubowe
 Sposób montażuwkretami do podłoża
 Maksymalna moc łączeniowa:
 – dla żarówek i lamp halogenowych900VA
 – dla świetlówek niekompensowanych600VA
 – dla świetlówek kompensowanych równoległe150VA
 – dla lamp energooszczędnych2x20VA

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

WZ 200mz/24 - dla napięcia 24V AC/DC

